



Дверная станция 3-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	1261 66	1	18	4010337261667
 Антрацитовый	1261 67	1	18	4010337261674
 Цвет "алюминий"	1261 65	1	18	4010337261650

Характеристики

- Установка в обычные приборные коробки скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, клавишами вызова, информационным модулем, цветной камерой, Keyless In.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электретный микрофон.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Подсветка кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
- Возможность настройки громкости речи.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией кнопочного выключателя вызова можно заменить без инструмента и без демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com или с помощью ПО для нанесения надписей Gira.
- Двоичный вход для подключения беспотенциального кнопочного выключателя (закрывающий контакт) в качестве кнопочного выключателя вызова.
- Кнопочный выключатель вызова 3-клавишн.

Технические характеристики

Источник электропитания: По 2-проводной шине

Разъемы для шинного соединителя

- 2-проводная шина:	2 x винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 x винтовые клеммы
- Двоичный вход:	2 x винтовые клеммы
- Соединительный кабель:	2 x колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов

Разъемы для вставки переговорного устройства

- Соединительный кабель:	2 x колодки разъемов
--------------------------	----------------------

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C

Степень защиты: IP44

Глубина установки: 30 мм

Указания

- Если требуются только два кнопочных выключателя вызова, то используйте накладку кнопки вызова для 3-местн. кнопочного выключателя вызова.

Габаритв мм

Таблички с именами:	Ш 62	В 18
---------------------	------	------